


1 外部及按键功能说明



- ① OLS接口：激光光源输出口
- ② LED照明灯：手电筒照明
- ③ 显示屏：显示测试结果等信息
- ④ λ键：可切换7种不同的输出波长测试
- ⑤ LED键：开启/关闭手电筒，按任意键背光可亮
- ⑥ $\frac{CW}{\square\square\square}$ 键：可切换载波频率 270Hz/ 1kHz / 2kHz
- ⑦ 开/关机键：开启或关闭设备
- ⑧ 电源电量
- ⑨ 自动关机
- ⑩ 频率
- ⑪ 单位
- ⑫ 波长

2 开机及省电功能的设置




3 背光控制



开机状态下，背光一段时间后会
自动关闭，关闭后按任意键即可
激活背光。背光用在夜间或者较暗
的场合照亮仪表显示屏。


4 波长选择



根据工程的需要，选择对
应的波长来匹配光功率计。仪表
开启后按“输出波长”键，输出波
长依次切换到对应波长，并在显
示屏上显示出。

本系列的激光光源可根据
需求提供1310nm和1550nm双波
长激光输出。


5 载波输出



在实际工程中需要在光信号中
加载音频载波用于识别光纤，仪表
含有三种载波频率，分别为270Hz
、1KHz、2KHz。

按下“调制载波”键后仪表将依
次加载不同的载波,同时显示屏上会
显示当前载波频率。

6 LED功能说明



7 产品介绍

KLS-35稳定光源，其特点是输出光功率、波长及光谱宽度稳定变化幅度小。提供单模光纤测量(1310nm/1550nm)双波长激光输出和多模光纤测量(850nm/1300nm)双波长激光输出，同时还可以提供单多(850nm/1300nm/1310nm/1550nm)四个波长激光输出和(1310nm/1490nm/1550nm)三波长激光输出。主要用于FTTX网络和光纤测试。与光功率计结合使用时，用于测量光功率和端到端的光损耗。

8 产品特征

- 2.5mm通用接口+SC&FC适配器
- 单模波长1310nm/1550nm
- 硅胶机壳保护设计，防坠落2m
- 配备LED灯，方便在黑暗中作业



9 产品参数

波长 (nm)	1310+1550nm (SM)
	850+1300nm (MM)
	850+1300+1310+1550nm (SM&MM)
	1310+1490+1550nm (PON)
输出功率	≥ -5dBm
光连接器	SC&FC+2.5mm通用 (1.25毫米LC可选)
电源	碱性电池(3 AA 1.5V 电池)
输出稳定性	±0.05dB/15mins; ±0.1dB/ 8小时
调制频率	CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz
体积/重量	183*83*42mm/287g

➤ 使用环境

- 使用环境海拔：海拔2000m以下地区

10 温馨提示

⚠ 在使用本产品前请阅读所有的指示和警告,不规范使用将会给产品或人身安全带来损害。

- 1) 不要将本产品存储在高温,强光及强磁场环境下,不要放置在火源等其它恶劣环境中。
- 2) 产品使用不当,容易造成产品本身或者可能危及人身财产安全。
- 3) 如因消费者违反产品说明书不恰当使用,造成的人身及财产损失将自行承担一切后果,本公司将不承担任何法律责任。
- 4) 非专业人员严禁分解本产品。
- 5) 避免使用超出本产品输出电流的用电器或负载(电路会保护,无输出)。
- 6) 避免强烈的物理作用,包括敲击、投掷、践踏、挤压等。

➤ 标准配置

- 包装纸盒、稳定光源主机、合格证、使用说明书。

联系方式

江苏吉星光通讯科技有限公司
电话：13814897945
邮箱：info@komshine.com
地址：南京市雨花区宁双路十八号沁恒科技园
网址：www.KomShine.com

